

Bluetooth® Audio Empfänger mit USB-Ladeport

50002 4054007500021



**Bluetooth Receiver mit USB Ladeport
und Audio Ausgang, BT 2.1+EDR, USB Ausgang 1A, Audio Ausgang 3,5mm, 100-240V**

Das Upgrade für jede Musikanlage - Machen Sie Ihre Stereoanlage, Ihr Surroundsystem, etc. Bluetooth®-fähig und laden Sie gleichzeitig ein mobiles Gerät!

Jetzt haben Sie die Möglichkeit jegliche Art von Muskwiedergabegeräten Bluetooth-fähig zu machen. Erleben Sie den kabellosen Musikgenuss mit einer Reichweite von bis zu 10 m. Schließen Sie einfach den ednet Bluetooth Receiver an die Steckdose an und verbinden Sie ihn mithilfe des mitgelieferten Klinkenkabels mit Ihrem Audiogerät. Steuern Sie nun bequem vom Sofa aus die Wiedergabe Ihrer Lieblingslieder von Ihrem mobilen Gerät. Durch den zusätzlichen USB-Anschluss lassen sich zeitgleich Smartphones, MP4-Player etc. aufladen. Die kostengünstige Variante jedes Audiogerät mit Bluetooth aufzurüsten.

- 1 Bluetooth® Version 2.1 + EDR
- 1 Spannung: 240 V - 60 Hz
- 1 Audioausgang mit 3,5 mm Stereo Buchse
- 1 USB-Ausgang: 5 V, 1 A
- 1 10 m Reichweite
- 1 Maße: 75 x 48 x 48 mm
- 1 Gewicht: 0,48 g
- 1 Farbe: Schwarz

Lieferumfang

- 1 Bluetooth® Audio Receiver mit USB-Ladeport
- 1 1,0 m Audio Anschlusskabel, 3,5 mm
- 1 Bedienungsanleitung



Bluetooth® Audio Empfänger mit USB-Ladeport

50002 4054007500021

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	11,50	54,00	50,00	26,00	70200,00
Innen-VPE	1	0,12	17,30	4,50	10,00	778,50
Einzel-VPE	1	0,12	17,30	4,50	10,00	778,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	7,50	4,80	4,80	172,80

→ Verpackungstyp:

